標準電機有限公司
地址:新北市23674土城區忠承路105號5樓
電話:(02)2268-1528　傳真:(02)2268-1529
e-mail:sales@sew.com.tw



高電壓感知器



CE

288 SVD

特點

- 僅適用於交流電壓。
- 室內室外均可使用。
- 作防水設計。
- 具自我測試功能。
- 高亮度的LED閃示。
- 響亮的聲音警示。
- 體積小、質輕、堅固耐用。
- 聲音和亮光隨不同感知狀況作不同警示。
- 可感知各種交流電壓系統。
- 配戴方便，使用容易。
- 有電源不足指示。
- 耗電量低，可作長時間使用。
- 通過歐規安全檢驗，CE標示。

規格

尺　　寸	114(長)×67(寬)×27(高)mm
重　　量	約152公克(含電池)
適用頻率	40~70Hz
使用電源	DC 9V電池一個
操作環境	-15°C+55°C 最大相對溼度90%
開使警告距離	2.5kV:約108公分 10kV:約160公分

注意事項

1. 開始警告距離會稍受電源的位置和操作環境而影響。
2. 本表不可重摔和碰撞。若不意摔碰，應先作自我測試後再使用。
3. 不宜長期置於屋外或汽車內，避免曝晒和高溫。
4. 本表僅供輔助驗電器使用，旨在工程作業人員獲得警示，多一重保障。不可以本表代替驗電器，仍應以驗電器作為主要的測電儀器。

使用方法

1. 作自我測試：雙手壓下雙橡膠按鍵，蜂鳴器嗶-嗶-嗶，LED閃亮，確定本表正常。
2. 將本表正面接近220V交流電源約2公分，蜂鳴器嗶-嗶-嗶，LED閃亮，再次確認本表正常。
3. 依右圖示說明，配戴本表。
4. 若蜂鳴器聲音變小，應即更換電池。

