LP822 系列

I 类，2 分区（ATEX 2 区）环路功率传感器，4-20 mA 输出与速度振动成比例，顶部出口 2 针连接器



产品特点

危险场所的连续监控


速度 4-20 输出，适用于高频应用

- 需要"I 类 2 分区"CB190 电缆和 D2Q 连接器或 CB922 系列电缆适配器才能用于非集成电缆版本
- 非电弧、无火花传感器，I 类，2 类
- 为过程控制提供振动报警

LP822-XXX-1B

2 针连接器

连接器引脚	极性
一个	(+)环路功率 mA 输出
B	(-)常见




按订单生产

LP822-XXX-2C

集成电缆

导体	极性
红	(+)环路功率 mA 输出
黑	(-)常见
盾	电缆排水线




按订单生产

LP822-XXX-3C

铠装整体电缆

导体	极性
红	(+)环路功率 mA 输出
黑	(-)常见
盾	电缆排水线



按订单生产

规格	标准	度量
零件编号	LP822	M/LP822
公差： 4 毫安	(± 10%)	
公差： 20 mA	(± 10%)	
电气		
稳定时间	<60 秒	
电压源	12-28 V 直流	
案例隔离	$>10^8$欧姆	
环境的		
温度范围	-40 到 176°F	-40 至 80°C
电磁灵敏度	断续器	
密封	焊接，密封	

规格	标准	度量
物理的		
传感元件	铂锌陶瓷	
传感结构	剪切模式	
重量	3.7 盎司	105 克
表壳材料	316L 不锈钢	
安装	1/4-28	
连接器（非集成）	2 针 MIL-C-5015	
安装扭矩	2 至 5 英尺磅	2，7 至 6，8 Nm
安装硬件	1/4-28 螺柱	M6x1 适配器螺柱
校准证书	电流输出 @ 100 Hz	