PF100-3 故障指示器测试仪

PF100-3 故障指示器测试仪功能及技术指标满足各类故障指示器的测试要求。功能及指标说明：

主要功能：

- 支持手动测试功能
- 具有状态序列测试单元
- 支持 Comtrade 文件故障回放
- 支持加载设置好的测试方案进行自动测试
- 软件接口可以开放

技术指标：

输出电流

- 幅值：3*100A
- 最大负载电压：10V
- 输出准确度：0.2 级
- 电流上升时间：100us
- 相位准确度：< 0.2º
- 满载最大输出时间：连续
- 频率：50-1kHZ

输出电压

- 幅值：3* 120V
- 最大输出功率：20VA
- 输出准确度：0.2%
- 相位准确度：< 0.2º

升流线圈

- 周长 0.8-1m
- 带载：>3 套
- 升压变比：10V：10kV
- 输出准确度：0.2 级
- 输入电源：220V@50Hz

重量：15Kg